MASPRO

屋外（内）用　UHFバンドエリミネーター（家庭用）

UHF BAND ELIMINATOR

UBEF7F-NA

通過チャンネル	ch16～24，28，34～54
阻止チャンネル	ch26，30，58～62

南有馬地区と熊本地区または南有馬地区と水俣地区の地上ディジタル放送と地上アナログ放送を同時に受信するためのフィルターです。

F型端子

取扱説明書

DIGITAL
ディジタル放送対応

この製品は，各種のディジタル放送を，より高画質で見るために，妨害電波の影響を受けにくい，高いシールド性能を備えています。

接続方法

ご注意

中央のキャップは，取外さないでください。雨水などが浸入して，故障の原因となることがあります。

⚠注意

- 落下防止のため，本器や工具をヒモで結ぶなどの安全対策をしてから取付作業をしてください。
- 台風や大雪などによって，ケース・マスト取付金具やマストなどに異常があったり，蝶ナットなどがゆるんだりしていないか，必ず点検してください。また，本器が破損・変形した場合，新しいものと交換してください。そのままにしておくと，ケースやマスト取付金具などの部品が，破損・落下して，けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。

MASter of PROduction　生産の覇者

使用例

受信チャンネル

熊本または水俣地区の放送を受信します。
（熊本と水俣地区の放送を同時に受信できません）

熊本地区 地上ディジタル放送 （UHF）	ch24（NHK総合） 〃 28（NHK教育） 〃 41（熊本放送） 〃 42（テレビ熊本） 〃 47（熊本県民テレビ） 〃 49（熊本朝日放送）
熊本地区 地上アナログ放送 （UHF）	ch16（熊本朝日放送） 〃 22（熊本県民テレビ） 〃 34（テレビ熊本）
水俣地区 地上ディジタル放送 （UHF）	ch20（NHK総合） 〃 40（NHK教育）
水俣地区 地上アナログ放送 （UHF）	ch36（熊本県民テレビ） 〃 38（テレビ熊本） 〃 42（NHK教育）

受信チャンネル

南有馬地区の放送を受信します。

南有馬地区 地上ディジタル放送 （UHF）	ch13（NHK教育） 〃 14（長崎放送） 〃 15（NHK総合） 〃 18（長崎国際テレビ） 〃 19（長崎文化放送） 〃 20（テレビ長崎）
南有馬地区 地上アナログ放送 （UHF） （アナログ周波数変更対策後のチャンネル）	ch26（長崎国際テレビ） 〃 30（長崎文化放送） 〃 52（NHK総合） 〃 54（長崎放送） 〃 58（テレビ長崎） 〃 61（NHK教育）

マルチメディアの
MASPRO
＝マスプロ電工＝

取付方法

マスト

- フタを開けるときは，フタ固定ビスをゆるめて，手前に引上げてください。
- フタを閉めたあとは，必ず手でフタ固定ビスをしっかりと締付けてください。

ケーブルの固定には，別売の**支柱スタンドオフ**を使用してください。

ケーブルをつたって，ケースに雨水が入らないように，ケーブルをU字形に配線してください。

板壁面

フタを開けて，ケースに付いている木ネジ（2本）で，板壁面に固定してください。

F型コネクター（5Cケーブル用）の取付方法

接触不良やショートを防ぐため，プラグはていねいに取付けてください。

①ケーブルを付属の防水キャップに通してください。

防水キャップは，**5C**側のラインにそって切ってください。

②ケーブルの加工

あみ線（銅編組）をニッパーまたはハサミで，1mm残して切ってください。

③芯線には白い膜が付いていることがあります。導通を良くするために，必ず取除いてください。

④プラグの取付け

1. かしめ用リングにケーブルを通してください。
2. あみ線（銅編組）を折返してください。
3. プラグを強く押込んでください。

⑤かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないように，プラグの根元でしっかりと圧着してください。

完成図

2mm

芯線が長すぎると，コネクターが破損して機器が故障します。

芯線の長さは，必ず2mmにしてください。

芯線は，まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると，ショートして機器が故障します。

MASter of PROduction 生産の覇者

規格表

MASPRO

インピーダンス（Ω）		通過帯域損失（dB以下）			阻止帯域減衰量（dB以上）			VSWR（以下）			外観寸法（mm）H×W×D
入力	出力	ch16～24	ch28	ch34～54	ch26	ch30	ch58～62	ch16～24	ch28	ch34～54	
75（F型コネクター）		6			22			3			93×111×61

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

2K55-833

付属品

防水キャップ ········ 2個　　F型コネクター（**5C**ケーブル用）········ 2個

特許	第2572981号
登録意匠	第 859595号

B-54-4833-1L

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

本社〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町
技術相談　TEL名古屋（052）805-3366
受付時間（土 日 祝日，当社休業日を除く）
9～12時，13～17時
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp
技術相談以外は，記載の営業所にお問合わせください。

長崎営業所
〒852-8012　長崎市淵町2-30
TEL（095）864-6001

APR.,2005